



© Dariusz Jarząbek - AdobeStock.com

GARAGENTORE VOM AUTO AUS ÖFFNEN – PER HANDSENDER ODER SMARTPHONE, HAUPTSACHE BEQUEM!

Der neue Funk-Garagentor-Zwischenstecker ermöglicht es, Torantriebe herstellerunabhängig in das Eltako Professional Smart Home einzubinden.

Einfach den Stecker des Motors aus der Steckdose ziehen, den FGTZ-230V zwischenstecken und den potentialfreien Kontakt mit dem Steuereingang des Motors verbinden. Schon ist die Installation erledigt.

Jetzt können unsere batterielosen Handsender oder andere Funksensoren eingelernt werden, um das Tor zu steuern. Das funktioniert selbstverständlich auch mit dem MiniSafe2 und unserer GFA5-App per Smartphone!



www.eltako.com



FGTZ-230V



WEEE-Reg.-Nr. DE 30298319

FGTZ-230V



Funk-Garagentor-Zwischenstecker. 100x55x45 mm (Maße ohne Stecker), reinweiß. Mit potenzialfreiem Schaltkontakteingang für maximal 30 V / 1A. Verschlüsselter Funk, bidirektonaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,8 W. Smart Home Sensor.

Zwischenstecker für deutsche Schutzkontakt-Steckdosen. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Die Schutzkontakt-Steckdose (16 A) ist direkt mit dem Schutzkontakt-Stecker durchverbunden, somit wird keine Netzsteckdose blockiert und der Netzstecker des Garagentorantriebs kann hier direkt eingesteckt werden. Um den Garagentorantrieb mit zusätzlichen Funktastern zu steuern, werden dessen Anschlussklemmen für einen externen, potenzialfreien Taster (Kontakt) mit den steckbaren Schraubklemmen des potenzialfreien Schaltkontakteingangs des Aktors verbunden.

Es darf nur Sicherheitskleinspannung (SELV) geschalten werden!

Mit der komfortablen Tipp-Technik können bis zu 24 Funk-Universaltaster und Funk-Richtungstaster eingelegt werden. Damit der Funk-Richtungstaster auch als solcher funktioniert, muss zusätzlich ein Funk-Fenster-Türkontakt eingelegt werden. Dieser meldet, ob das Garagentor offen oder geschlossen ist.

FGTZ-230V

Funk-Garagentor-Zwischenstecker

EAN 4010312324462

73,10 €/St.



Eltako GmbH
Hofener Straße 54
D-70736 Fellbach

📞 +49 711 943 500 00
✉️ info@eltako.de 🌐 eltako.com

Produktberatung und technische Auskünfte:

📞 +49 711 943 500 02 ✉️ technik-beratung@eltako.de

Professional Smart Home-Hotline:

📞 +49 711 943 500 05 ✉️ professional-smart-home@eltako.de

Kundenservice mit Auftragsbearbeitung:

📞 +49 711 943 500 01 ✉️ kundenservice@eltako.de

Nutzen Sie unseren WhatsApp-Support:

📞 +49 711 943 500 02


enocean®
 DER EINZIGARTIGE PROFESSIONAL
 SMART HOME FUNK-STANDARD