



## FTA55DL-wg

Funktaster-Dimmaktor ohne N-Anschluß. Für Einzelmontage 80 x 80 x 15/33 mm oder Montage in das E-Design55-Schaltersystem. Reinweiß glänzend. Mit Power MOSFET. 230 V-Glüh- und Halogen-Lampen bis 200 W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen. Dimmbare ESL und 230 V-LED-Lampen in der Betriebsart 'Phasenabschnitt' bis 200W bzw. in der Betriebsart 'Phasenanschnitt' bis 40 W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen. Mindestlast bei 'Phasenabschnitt' 20 W, bzw. bei 'Phasenanschnitt' 8 W. Keine induktiven (gewickelten) Trafos. Mit Kinderzimmer- und Schlummerschaltung. Mit integriertem Universal-/Richtungstaster und Anschluss für zusätzliche konventionelle Taster. Versorgungsspannung 230 V. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt. Smart Home Sensor und Aktor.

FTA55DL-wg	Funktaster-Dimmaktor ohne N, reinweiß glänzend	EAN 4010312319239	<b>79,30 €/St.</b>
------------	--	-------------------	--------------------