

Tap-radio® 4-kanals profiltryckknapp C E

TF-4PT

Max omgivningstemperatur i drift:
 -20°C upp till +50°C.
 Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
 Relativ fuktighet: <75%.

4-kanals profiltryckknapp glansvit
 84x84x16 mm för utanpåliggande mon-
 tage eller i E-design ramsystem.

Genererar sitt eget energibehov, för att
 sända trådlösa telegram, när knappen
 trycks in, därför finns det ingen anslut-
 nings kabel och ingen effektförlust i
 standby läge.

Lasergraverade vippor med 'Hemma- dag', 'Hemma-natt', 'Borta' och 'Semester'.

Tryckknappar med dubbel vippor kan
 fyra signaler utvärderas:

Tryck upptill höger/vänster sida och nertill
 höger/vänster sida.

Montageplattan kan skruvas fast på en
 plan yta eller klistras på t.ex. väggar, glas
 eller möbler med medföljande klisterfolie.
 Man kan använda skruvarna i apparat-
 dosa för skruvmontage.

Montage med dubbelhäftande folie:

Klistra först upp montageplattan, ytterramen
 och fästramen ihopsatta med montage-
 ramens fästhakor sittande upptill och
 nertill, klicka sedan i sändarmodulen
 med vipporna. Se till att markeringen
 0 på bak sidan alltid pekar uppåt.

Montage med skruvar: Lossa först
 montageplattan genom att trycka hakarna
 lätt utåt, skruva sedan fast montage-
 plattan med fästhakor sittande upptill
 och nertill, och tryck fast ytterramen
 och fästramen med monteringsramens
 fästhakor, klicka sedan i sändarmodulen
 med vipporna. Se till att markeringen
 0 på bak sidan alltid pekar uppåt.

Vid montage med skruvar:

rekommenderar vi försänkta plåtskruvar
 2,9x25 mm, DIN 7982 C, för skruv fast-
 sättning med plugg 5x25 mm.

Inläring av aktorer/mottagare

Alla givare måste läras in i aktorn så att
 de kan detektera och utföra kommandon.

Inlärningsproceduren beskrivs i aktorer-
 nas/mottagarnas bruksanvisning.

EnOcean Trådlöst

Frekvens	868,3 MHz
Sändareffekt	max. 10 mW

**Härmed försäkrar Eltako GmbH att
 radioutrustningstypen TF-4PT överens-
 stämmer med direktiv 2014/53/EU.**

**Den fullständiga EU-försäkran om
 överensstämmelse finns på följande
 internetadress: eltako.com**

Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige:

☎ Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige:

☎ Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige:

☎ Daniel Niklasson 073 5815692

Syd-Sverige:

☎ Fredrik Hofvander 070 1702130

Stockholm:

☎ Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com