

Tap-radio®-magnetkontakt TF-FKB



Max omgivningstemperatur i drift:
-20°C upp till +50°C.
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.

Trådlös magnetkontakt med batteridrift,
75x25x12 mm, glans vit. Magnet
37x10x6 mm, extra vit.

Trådlös magnetkontakt TF-FKB. Ström-
försörjningen är ett intern 3V CR2032
knappcells batteri och har en livslängd
på flera år.

För att aktivera strömförsörjningen måste
höljet öppnas och isoleringsplasten
under batteriet dras bort.

När magnetkontakten öppnas eller
stängs skickas ett trådlöst telegram samt
var 20:e minut skickas ett statusteleggram.
Klistras fast.

**Inläring till reläaktör TF61R eller
markiosaktör TF61J:** Börja med att
manövrera magnetkontakten ett antal
gångar genom att t.ex. öppna och stäng
fönstret flera gånger. Se sedan respektive
aktörs bruksanvisning.

**Ifall magnetkontakt TF-FKB är inlärd
till Tap-radio reläaktör TF61R,** stängs
värme eller luftkonditionering av när
fönster öppnas. Se reläaktörens bruksan-
visningen.

**Ifall magnetkontakt TF-FKB är inlärd
till Tap-radio markiosaktör TF61J,** avak-
tiveras de centrala ner- och GFVS ner-
kommandon om dörren är öppen.
Se markiosaktörens bruksanvisningen.

**Inläring till aktörer: FSR14, FSB14,
FHK14, FZK14, FSR61, FSB61, FHK61,
FZK61, FSR71 och FSB71** lossa höljet
och tryck på inlärningsknappen på
enhetens insida. Se respektive aktörs
bruksanvisning.

Både magnetkontakten och magneten
har en 10 mm lång markering som, vid
stängt fönster, måste ligga parallellt
med varandra och inte mer än 5 mm
isär.

Den överkorsade soptunnan betyder
att använda batterier ej får kastas i
hushållssoporna utan måste återvinnas
på miljöcentral.



**Observera: Explosionsrisk om
batteriet byts ut felaktigt.
Ersätt den endast med en
likvärdig typ!**

EnOcean trådlöst

Frekvens	868,3 MHz
Sändareffekt	max. 10 mW

**Härmed försäkrar Eltako GmbH att
radioutrustningstypen TF-FKB överens-
stämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande
internetadress: eltako.com**

Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige:

☎ Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige:

☎ Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige:

☎ Glenn Johansson 073 5815692

Syd-Sverige:

☎ Fredrik Hofvander 070 1702130

Stockholm:

☎ Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com