



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/FSLA-230V>

FSLA-230V



Wireless tussenstekker lichtactor 10A/250V AC. 100 x 55 x 45 mm (afmetingen zonder achterliggende stekker), zuiver wit. Impulsschakelaar met 1 NO contact. 230 V LED-lampen en spaarlampen tot 200 W, 230 V gloei- en halogeenlampen 1000 Watt. Bidirectionele radiocommunicatie en repeaterfunctie kan ingeschakeld worden. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies. Smart Home actor.

Tussenstekker met Duitse Schuko contactdoos. Met kinderveiligheid.

Men kan tot 24 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingsdrukknoppen, zenddrukknoppen voor centrale sturing, rookmelders en bewegingssensoren inleren dankzij de eenvoudige Tap-Radio techniek.

FSLA-230V	Wireless actor tussenstekker lichtactor, 1 NO 10 A	Art. nr. 30100020
-----------	--	-------------------