

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

ES12-100-230V: IMPULSSCHAKELAAR MET AANZIENLIJK LAAG SCHAKELGELUID

ER12-100-230V: SCHAKELRELAIS MET SLIJTAGEVRIJE BESTURING


- **Energiezuinig** met minimaal verbruik
- **100% inschakelduur**
- **Aansluiting compatibel** met S12-100 en R12-100
- **Potentiaalvrij contact** tot 16 A / 250 V AC
- **Veelzijdige toepassing** voor verlichtings- en besturingssystemen




ES12-100-230V

ER12-100-230V

ELEKTRONISCHE IMPULSSCHAKELAAR ES12-100-230V EN ELEKTRONISCHE SCHAKELRELAIS ER12-100-230V



Aansluitvoorbeeld



Meer info en andere talen:
<https://eltako.com/redirect/ES12-100-230V>

ES12-100-230V



**1 NO contact potentiaalvrij 16 A/250 V AC, 230 V LED lampen tot 200 W, gloeilampen 2000 W.
Slechts 0,3 Watt stand-by verlies.**

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.

Stuurspanning 230 V AC aan sturingang A1.

Zeer gering schakelgeluid.

De klemmenaansluiting is identiek aan deze van de elektromechanische impulsschakelaar S12-110-.

ES12-100-230V	Impulsschakelaar, 1 NO 16 A	Art. nr. 21100000
---------------	-----------------------------	-------------------

ER12-100-230V



**1 NO contact potentiaalvrij 16 A/250 V AC, 230 V-LED lampen tot 200 W, gloeilampen 2000 W.
Geen stand-by verlies.**

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm diep.

Stuurspanning 230 V AC aan sturingang A1/A2.


Zeer gering schakelgeluid.

De klemmenaansluiting is identiek aan deze van de elektromechanische schakelrelais R12-100-.

ER12-100-230V	Schakelrelais, 1 NO 16 A	Art. nr. 22100000
---------------	--------------------------	-------------------



Aansluitvoorbeeld



Meer info en andere talen:
<https://eltako.com/redirect/ER12-100-230V>



Serelec n.v. Gasmeterlaan 207, B-9000 Gent, België

+32 9 2232429 / +32 9 2234953

info@serelec.be ■ BTW BE 0458 516 723