

THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

## WIRELESS ENOCEAN BUISMOTOREN MET FLUISTERMODUS

Elke ochtend en avond hetzelfde ritueel ; grijpen naar de rolluikriem om de rolluiken naar omhoog of omlaag te brengen ; steeds met hetzelfde luide knarsende en kletterend geluid. Zou het niet handiger zijn, mocht u dit kunnen doen door een druk op een drukknop of zelfs met een smartphone app?

Vanaf nu is dat zo eenvoudig met onze nieuwe FRM60 draadloze buismotoren voor rolluiken en textielzonneweringen. Dankzij de geïntegreerde EnOcean module is er geen extra installatiewerk nodig om de actoren te monteren. Sluit gewoon de motor aan, leer de drukknop in ... klaar!

**Bijzonder stil:** als het 'langzaam bewegen' gestart wordt door langer op een draadloze zend-drukknop te duwen, beweegt het rolluik bijzonder zacht en stil in de zogenaamde fluistermodus.

**Exacte positionering:** wanneer de bediening gebeurt via een smartphone kunnen de stuurbevelen 'op' en 'neer' gegeven worden met nauwkeurige positie-informatie. Omdat de draadloze buismotor na elke rit zijn exacte positie terugmeldt, wordt de positie altijd correct weergegeven in de app. Wanneer de eindposities bereikt worden, wordt de positie automatisch gesynchroniseerd.



FRM60M10

FRM60M20





## FRM60M10

**Draadloze buismotor 230 V/115 W voor SW60 (stalen as), koppel 10 Nm, snelheid 14 tr/min, met adapterset, kogellager en fluistermodus. De draadloze buismotor heeft een totale lengte van 466 mm. Hij is uitgerust met een gordijnbescherming en een geruisloze zachte rem.**

- Intelligente krachtmeting
- Gordijnbescherming op/neer met vrije loop (koppelafschakeling)
- Verstelbare ontgrendeling
- Eindposities instelbaar via de montagekabel
- Geruisloze zachte rem
- Beschermingsgraad IP44
- Looptijd 10 minuten

<b>FRM60M10</b>	Draadloze buismotor, koppel 10 Nm, toerental 14 tr/min, fluistermodus 5/min	EAN 4010312321249
-----------------	---	-------------------



## FRM60M20

**Draadloze buismotor 230 V/184 W voor SW60 (stalen as), koppel 20 Nm, snelheid 14 tr/min, met adapterset, kogellager en fluistermodus. De draadloze buismotor heeft een totale lengte van 526 mm. Hij is uitgerust met een gordijnbescherming en een geruisloze zachte rem.**

- Intelligente krachtmeting
- Gordijnbescherming op/neer met vrije loop (koppelafschakeling)
- Verstelbare ontgrendeling
- Eindposities instelbaar via de montagekabel
- Geruisloze zachte rem
- Beschermingsgraad IP44
- Looptijd 10 minuten

<b>FRM60M20</b>	Draadloze buismotor, koppel 20 Nm, toerental 14 tr/min, fluistermodus 5/min	EAN 4010312321256
-----------------	---	-------------------

### Serelec n.v.:

Gasmeterlaan 207, B-9000 Gent, België

☎ +32 9 2232429 / +32 9 2234953 ☎ +32 9 2254679

✉ info@serelec.be ■ TVA BE 0458 516 723